

EO Mini

Verdens minste ladestasjon.
Lader alle elbiler og plug-in
hybrider på markedet.



Installasjon og garanti

- + Enkel installasjon.
- + Innebygget 6mA DC vern, B-vern ikke nødvendig.
- + Justerbar etter tilgjengelig kapasitet i sikringsskapet.

Funksjonalitet

- + En av de minste på markedet, måler kun 175mm x 125mm x 95mm.
- + Kommer med universal type 2 uttak, kan leveres med fast kabel Type 1 eller type 2.
- + Opp til 7.2 kW (32A)
- + Tilgjengelig i 4 farger: Svart, Hvit, Sølv og EO-Blå.

VARENUMMER	EM002
Beskrivelse	EO Mini 32A 1-fas ladestasjon

SPESIFIKASJONER ELEKTRISK	
Nominell effekt	Opp til 7.2kW
Ladeeffekt	6-32A (kan justeres)
Maks effekt	Opp til 32A
Strømforsyning	230V AC 50Hz
Tilkobling	L1, N, PE (TN) L1, L2, PE (IT) 2,5 – 10mm ²
Sikringsstørrelse	40A
Jordfeilvern	Det skal benyttes et 30mA Type A RCD jordfeilvern på tilførsel. Innebygget 6mA DC-RCM vern, b-vern ikke nødvendig.
Standby strømforbruk	~3W
Status indikator	3 farget LED
Ladeprotokoll	Mode 3 (IEC 61851-1 / SAE J1772)
Plugg	IEC 62196 Type 2, IP 54, uten kabellås
Kabelinnføring	Ø20mm eller Ø25mm kabelføring i bunnen av chassis.

MEKANSIKE SPESIFIKASJONER	
Størrelse (L x B x D)	175mm x 125mm x 95 mm - Plugg 175mm x 125mm x 150 mm - Fast kabel
Vekt	<1.5 kg
Montering	Vegg, innendørs eller utendørs
Elektroniske komponenter	Støtsikkert fra -10°C til +50°
ABS chassis	-25° til +85°
Luftfuktighet	5 til 95 %
Materiale	ABS (UL94 HB brannbestandig), IK08
Kapslingsgrad	IP54
Lakktype	Glasurit SERIE 68

STANDARD
CE merket, EMC direktiv 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

ALTERNATIVER
Flere farger, merkevarebygging og logo ved forespørsel. Fast kabel Type 1 plugg, 5 meter kabel. Fast kabel Type 2 plugg, 5 meter kabel.

Designet for installasjoner som er i samsvar med IET-ledningsforskrift BS 7671: 2018 / NEK 400:2018 + A1: 2020 og elektrisk sikkerhet, kvalitets- og kontinuitetsforskrift 2002 og BS 8300: 2009 + A1: 2010. Under ingen omstendigheter vil EO Charging akseptere noe ansvar for tap, kostnader eller skade som følge av bruk og / eller misbruk av maskinvaren eller programvareproduktene våre. Bortsett fra og bare i den grad dette er forårsaket av vår uaktsomhet.